

FX700S

FX700ES

FX700M



Встраиваемый двухканальный усилитель для стереокомплекса (устанавливается в одну из акустических систем)

естественное охлаждение

импульсный источник питания

симметричные линейные входы (два канала)

суммированный линейный моновыход

четырехчастотный параметрический корректор АЧХ

включаемый обрезающий фильтр ВЧ

Встраиваемый двухканальный усилитель для стереокомплекса (устанавливается в одну из акустических систем)

естественное охлаждение

импульсный источник питания

симметричные линейные входы (два канала)

микрофонный вход

суммированный линейный моновыход

трехполосный микрофонный эквалайзер

двухполосный линейный эквалайзер

включаемый обрезающий фильтр ВЧ

Встраиваемый двухканальный усилитель для двухполосной системы или комплекта сабвуфер + сателлит (устанавливается в одну из акустических систем)

естественное охлаждение

импульсный источник питания

симметричный линейный вход и выход

встроенный кроссовер

четырехчастотный параметрический корректор АЧХ

обрезающий фильтр ВЧ низкочастотного канала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FX700S • FX700ES • FX700M
Выходная мощность (8 Ом)	2×350 Вт
Общие гармонические искажения (Rномин., 1кГц)	0.02%
Демпинг - фактор (8 Ом, 1кГц)	300
Скорость нарастания выходного напряжения	40 В/мкс
Отношение сигнал / шум	100 дБ
Чувствительность	0.775 В
Напряжение питания, частота питающей сети	220В ± 10%, 50-60 Гц
Габаритные размеры (ш)×(в)×(г)	195мм×530мм×111мм
Вес	5 кг

